

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	6.5-7 腔体滤波器
内部产品型号	XWFL-6.5-7G-Q
产品编号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时 间：

时 间：

 成都相微科技有限公司


一、产品特征

- 支持 6.5~7GHz，插入损耗 2.0dB；
- 功率 2W，阻抗 50Ω。

参 数		最 小	典型值	最 大	单 位
通带频率		6.5		7.0	GHz
插入损耗			1.2	2.0	dB
带外抑制	@DC-6GHz	70	75		dB
	@7.1-7.8GHz	30	35		dB
	@7.8-10GHz	60	65		dB
驻波比			1.4	1.5	: 1
功率				2	W
阻抗		50			Ω
输入/输出连接器		2-0.5(微带针)			

二、外形尺寸:

- 所有尺寸均为 mm; 轮廓公差 $\pm 0.3\text{mm}$; 安装孔公差 $\pm 0.2\text{mm}$ 。



- 实物参考图



三、典型测试曲线：

